



CLR-SWG-1526 Teknik Şartnamesi

Ürün Görseli



Teknik Şartnamesi

- Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 2 adet SFP modül yuvası bulunmalıdır.
- SFP yuvalarına 1000Base-FX SFP modül takılabilmelidir.
- SFP yuvalarının her ikisi de Multimode ve Singlemode Gigabit SFP'leri desteklemelidir.
- Bakır ethernet bağlantıları sonlandırmak için 24 adet 10/100/1000Base-TX RJ45 port bulunmalıdır.
- Bakır portlar, 10Base-T standardı olan IEEE802.3, 100Base-T fastethernet standardı olan IEEE802.3u ve 1000Base-T gigabit ethernet standardı olan IEEE802.3ab standartlarına uygun çalışmalıdır.
- SFP yuvaları ile RJ45 portlar birbirinden bağımsız olarak, toplam 26 adet port aktif çalışmalıdır.
- Cihazın anahtarlama kapasitesi en az 52Gbps olmalıdır.
- Cihazın paket iletim hızı 1,488Mpps olmalıdır.
- Cihazın paketleri iletim yöntemi "store and forward" olmalıdır.
- Bakır portlar full duplex / half duplex otomatik olarak algılayabilmelidir.
- Bakır portlar düz veya çapraz ethernet bağlantısını otomatik olarak algılayabilmelidir.
- Cihazın MAC adres tablo boyutu 8K olmalıdır.
- Cihaz üzerinde, Enerji ve data bağlantı durumlarını gösteren LED'ler bulunmalıdır.
- Cihazın çalışabildiği sıcaklık aralığı -10~55°C olmalıdır.
- Cihazın beslemesi için harici AC-DC çevirici adaptör gerekmemelidir.
- Cihaz rack-montaj özelliğine sahip olmalıdır. 19" kabinetlere monte etmek için gerekli kulakçıklar cihazın kutusunda bulunmalıdır.
- Cihazın ebatı 285x220x45mm (BoyxEñYükseklik) olmalıdır.

0212 320 4030 - bilgi@telkolink.com